



## Barre 5 Optiques jaunes Ø 200 à 80 LEDs KR41

REF : 1547



Fabrication Française

« La barre 5 optiques est composée d'une tôle BTR en aluminium noire mâte de 1300 x 300 mm qui sert d'écran de contraste et de 5 optiques défilantes Ø 200 mm composées chacune de 80 LEDs.

La barre 5 feux est équipée d'un câble de 3 mètres avec une fiche XLR. »



- Conforme à la réglementation.
- 5 optiques Ø 200 comportant 80 LEDs jaunes de haute intensité lumineuse.
- 3 modes (gauche / droite / clignotant) gérés par interrupteur.
- Fixation par 2 rails au dos.





Gamme : Orientation du trafic

**Barre 5 Optiques jaunes Ø 200 à 80 LEDs KR41****REF : 1547****Tôle homologuée :**

Cette barre défilante 5 optiques est constituée d'une tôle aluminium BTR (Bords Tombés Rebordés) homologuée.

**LEDs protégées :**

Chaque optique est équipée d'une lentille en polycarbonate, protégeant les LEDs des chocs. L'indice de protection IP65 garantit la protection adéquate contre l'humidité et la poussière

**Faible consommation / fort impact lumineux :**

Avec ses optiques 100% LEDs et son électronique étudiée pour réduire au maximum la consommation, la barre défilante 5 optiques propose une autonomie et une puissance lumineuse optimale.

**INFORMATIONS TECHNIQUES**

<b>Fonctionnement</b>	Défilant
<b>Alimentation</b>	Batterie 12 V ou alimentation secteur 230/12 V
<b>Autonomie - Consommation</b>	468 heures (avec batterie 12 V / 75 Ah) – 160 mA
<b>Indice de protection</b>	IP 65
<b>Encombrement (L x l x h)</b>	1300 x 100 x 300 mm
<b>Poids</b>	8 Kg
<b>Options</b>	Fixation universelle par pinces / Rallonge cordon alimentation de 16 m

**PRODUITS ASSOCIÉS**

→ 1953  
Batterie 12 V / 75 Ah



→ 1555  
Coffret  
porte batterie



→ 26758  
Chargeur de batterie  
12 V / 8 A / 96 W



→ 37121  
Kit fixation universelle  
Barre 5 feux



→ 1556  
Boîtier commande  
jour / nuit