



## Chargeur de batterie 12 V / 8 A / 96 W

REF : 26758



« Ce chargeur de batterie 12 V / 8 A est léger, compact et prêt à l'emploi.

Il charge les batteries de 30 Ah à 100 Ah.

Il assure le meilleur équilibre de l'état maximum de charge, sans endommager la batterie avant de passer en mode de charge flottante.

Une fois en mode de charge flottante, le chargeur charge la batterie et la maintient à 100 % de l'état de charge en utilisant un mode ECO pour économiser l'énergie.

Ce chargeur possède une technologie empêchant une surcharge de la batterie. »

### INFORMATIONS TECHNIQUES

<b>Fonctionnement</b>	<b>Courbe de charge en 3 états :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BOOST / charge rapide &gt; restitution rapide jusqu'à 80 % de la capacité batterie.</li> <li>• ABSORPTION / égalisation &gt; complément de charge progressif jusqu'à 100 % de la capacité batterie.</li> <li>• FLOATING / charge d'entretien &gt; le chargeur bascule automatiquement vers une charge d'entretien.</li> </ul>
<b>Tension</b>	Sortie : Tension : 13,65 V / Courant : 8 A Entrée : 220 - 260 VAC 50 Hz
<b>Encombrement (L x l x h)</b>	190 x 92 x 55 mm
<b>Poids</b>	0.9 Kg
<b>Température de fonctionnement</b>	Pleine puissance : 0°C à +40°C Humidité : 90 % sans condensation

### PRODUITS ASSOCIÉS



→ 1992

Batterie 12 V / 100 Ah



→ 1953

Batterie 12 V / 75 Ah



→ 1555

Coffret porte batterie



→ 11400

Optique Ø200 - 80 LEDs filaire